

Carte d'entrée PDS-4K audio et DisplayPort 1.2



- Ajoute le transfert audio et la capacité Dante au système
- Ajoute deux connecteurs d'entrée supplémentaires

Permet au PDS-4K de transmettre l'audio intégré de l'entrée HDMI/DisplayPort/SDI* aux sorties des programmes et de l'intégrer/le dissocier vers l'audio en réseau Dante.

Ajoute deux connecteurs d'entrée DisplayPort 1.2.

PDS-4K inclut la licence Audinate Pty Ltd en vertu des brevets des États-Unis 7747725, 8005939, 7978696, 8171152, du brevet européen 2255541, du brevet chinois ZL200780026677.0 et d'autres brevets en instance ou délivrés. Voir www.audinate.com/patents

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CARTE D'ENTRÉE PDS-4K AUDIO ET DISPLAYPORT 1.2**

Connecteurs	2 x entrées DisplayPort 1.2 2 x RJ-45 (Dante)
Résolution	3840x2400p à 60
Profondeur des couleurs	10 bits
Échantillonnage des couleurs	4:4:4
HDCP	1.x
Capacité du signal	660 MHz
Canaux audio	2 par entrée ou sortie
Audio Sample Rate	48 kHz
Profondeur binaire audio	16 bits ou 24 bits
Format audio	PCM
AES 67 support	Oui
Nombre de canaux Dante	64 entrées x 64 sorties (2 canaux par entrée ou sortie)
Caractéristiques	Sorties sélectionnables parmi entrée spécifique, audio Dante ou Audio suit la vidéo Retour audio PGM vers Dante Toutes les entrées transmettent vers Dante

Créé le : 25 Aug 2022

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.