

SLM R12+ Performer

3-Chip-SXGA+-DLP-Projektor mit 12.000 Lumen



TECHNISCHE DATEN**SLM R12+ PERFORMER**

| | |
|---------------------------------|--|
| Display | 3-Chip-DLP (3x 0,95-Zoll-DMD™) |
| Auflösung | 1.400 x 1.050 Pixel (SXGA+) |
| Lichtausgabe | typisch 12.000 ANSI-Lumen (±10%) typisch 13.500 Center-Lumen (±10%) |
| Kontrast | 1.600:1 (volles Feld) |
| Helligkeitsgleichförmigkeit | 90% |
| Bildseitenverhältnis | 4:3 |
| ScenergiX | Horizontale und vertikale Kantenüberblendung |
| Lens Shift | Vertikal: x > -10% bis +110% Horizontal: x > -50% bis +50% (geringfügige Abweichungen je nach Objekttyp) (Objektive mit geringem Projektionsabstand weisen weniger Verschiebung auf.) |
| Lampentyp und -leistung | 2,2 kW, Xenon |
| Lebensdauer der Lampe (typisch) | 1.000 h |
| Merkmale | Bild-in-Bild (bis zu zwei Quellen gleichzeitig on screen) P7-Farbverarbeitung (Farbabgleich) |
| Ausrichtung | Tisch/Decke/Seite (Hochformat)/vertikal |
| Eingang | Eingang SDI/HD-SDI/DVI 1x YUV1 (auf RCA/Cinch) 1x Composite-Video (auf RCA/Cinch) 1x S-Video (auf Mini-DIN, 4-polig) Kompatibilität Sämtliche derzeitigen Videoquellen (PAL, SECAM, NTSC) in Composite-, S-VHS-, Component-oder RGB-Format Alle derzeitigen HDTV-Quellen Sämtliche Computergrafikformate von VGA, SVGA, XGA, SXGA, vollem HD bis zu UXGA |
| Kommunikations-Port | 10/100-Mb/s-Ethernet (auf RJ45) -optional RS-232 IR, extern 2x 12V-Trigger |
| Netzwerk-Verbindung | 10/100-Base-T Steuerung über Projector Toolset |
| Stromversorgung | 220 -240 VAC (±10%) / 50-60 Hz |
| Stromverbrauch | 2.750 W |
| Geräuschpegel | Normalbetrieb 62,5 dB |
| Abmessungen | 492 mm x 876 mm x 585 mm |
| Gewicht | 56 kg |
| Sicherheitsstandards | Konform mit UL1950 und EN60950 |
| Elektromagnetische Interferenz | Konform mit FCC, Kapitel 15 Klasse A und CE EN55022 Klasse A |

Generiert am: 21 Jan 2018

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.