

Infinipix™ Manager NM100

Display-Verwaltungssoftware



Der Infinipix™ Manager (NM100) ist die nächste Generation der LED-Display-Management-Hardware und -Software. Die Webschnittstelle ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Informationen in der Display-Hardware und bietet die Tools zum Anzeigen und Bearbeiten von Einstellungen der Hardware.

Die Hardware basiert auf dem Infinipix™ Processor (NP100), der eine Reihe von Infinipix™ Receivern (NR100) umfasst, die in die eigentlichen Displaygehäuse integriert sind.

TECHNISCHE DATEN

INFINIPIX™ MANAGER NM100

Fernbedienung	<ul style="list-style-type: none">■ 1x Ethernet: RJ-45-Anschluss mit 1GbE, angeschlossen an ein PC-/Client-Steuerungsnetzwerk■ 1x Ethernet: RJ-45-Anschluss mit 1GbE wird als Steuerungsprotokoll-Link zu einem Infinipix™ Manager (NM100) für die zentralisierte Verwaltung des Infinipix™ Prozessors (NP100) für mehrere Geräte und eines oder mehrerer Displays verwendet.
Abmessungen BxTxH	216 x 286 x 70 mm (8,5 x 11,25 x 2,75")
Gewicht	2,72 kg (6 lbs)
Gehäuse	Metall
Software	Integriertes MS Windows-Betriebssystem, auf dem die Infinipix™ Management Software läuft
Separates Gehäuse	Regal für die Anordnung von Infinipix™ Manager (NM100) und Infinipix™ Processor (NP100) nebeneinander <ul style="list-style-type: none">■ Breite: 19-Zoll-Rack■ Höhe: 2U■ Typ: Metall
Umgebungstemperatur	Im Betrieb: 0-40° C (32-104° F)
Umgebungsfeuchtigkeit	Im Betrieb: 10-85 %, nicht-kondensierend
Stromversorgungstyp	100-240 VAC, 1,5 A -50-60 Hz
Stromverbrauch	60 Watt
Standards	FCC: Teil 15, Unterteil B Abschnitt 15.107 & 15.109, Klasse A; CE: CISPR 24/ EN 55024, CISPR 22/ EN 55022 Level A, EN 61000-3-2 mit A1, A2 2006 (nur wenn 75 W oder höher), IEC/EN/UL 60950-1, c-UL CSA C22.2 60950-1; ICES-003 Klasse A v4
Zertifizierungen	CE, ETL, RoHS, China RoHS, WEEE
Gewährleistung	Umfassende Dreijahresgarantie auf Teile und Arbeit

Generiert am: 21 Jan 2018

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.